Opto Sensor
Triangulationssensor mit Schaltausgang
Q50AVPYQ

Industrielle Automation



- **Vorder- und Hintergrundausblendung**
- **Erfassungsbereich 50...150 mm**
- **Steckverbinderanschluss M12x1 um 90° drehbar**
- **Betriebsspannung 12…30 VDC**
- **PNP Schaltausgang**
- **Ansprechzeit des Ausgangs 4 ms**

Typenbezeichnung	Q50AVPYQ
Ident-Nr.	3063890
Betriebsart	Reflexionslichttaster mit einstellbarer Vorder- und Hintergrundausblendung
Lichtart	rot
Wellenlänge	685 nm
Reichweite	50...150mm
Umgebungstemperatur	-10…+55°C
Betriebsspannung	12… 30 VDC
Leerlaufstrom I_0	≤ 70 mA
Ausgangsfunktion	Schließer/Öffner, PNP
Schaltfrequenz	≤ 112 Hz
Bereitschaftsverzug	≤ 2 s
Bauform	Quader, Q50
Abmessungen	49.8 x 19.7 x 60 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS
Linse	Kunststoff, Acryl
Anschluss	Steckverbinder
Schutzart	IP67
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Die Funktionsweise des Q50 beruht auf dem optischen Triangulationsverfahren. Der Sender und die Optik erzeugen eine Lichtquelle, die auf ein Objekt gerichtet wird. Die Lichtstrahlen werden vom Objekt reflektiert, wobei ein Teil des gestreuten Lichts auf die Empfängerlinse des Sensors und anschließend auf das PSD-Empfangselement (PSD - Position Sensitive Device / ortsempfindlicher Detektor) auftrifft. Der Abstand des Objekts vom Empfänger bestimmt den Winkel, mit dem das Licht auf das Empfängerelement auftritt. Dieser Winkel wiederum bestimmt, wo das reflektierte Licht auf den PSD-Empfänger auftritt. Ein Mikroprozessor analysiert und vergleicht die Objektposition mit dem einprogrammierten Ortsbereich und ändert entsprechend das Ausgangssignal.



Ausgabe • 2014-04-10T22:05:31+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com