

PRODUCT-DETAILS

OFAZ00P3L

OFAZ00P3L FUSE BASE



### Общая информация

Тип расширенного изделия	OFAZ00P3L
Идентификационный номер изделия	1SCA151156R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019814803
Описание в каталоге	OFAZ00P3L FUSE BASE
Длинное описание	Fuse Base, Size 00, Open with phase barriers IP 00, 3-pole

### Ordering

Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Slovenia (SI)

### Popular Downloads

Технические данные	1SCC316001K0201
Инструкции и руководства	1SCC316003M0201

### Dimensions

Чистая ширина изделия	104 mm 4.09 in
Чистая высота изделия	140 mm 5.51 in
Чистая толщина изделия	86 mm 3.39 in
Чистый вес изделия	0.403 kg 0.89 lb

## Technical

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	6 kV
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 690 V
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 12 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Типоразмер предохранителя:	NH00 NH00
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC
Специальные функции	IP00, with phase barriers
Тип монтажа	Baseplate
Количество полюсов	3
Степень защиты	IP00
Тип клемм	Болт
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 10 N·m
Тип предохранителя	DIN

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC316005D2701
Инструкции и руководства	1SCC316003M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC316006D0201

## Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	158 mm 6.22 in
Package Level 1 Depth / Length	111 mm 4.37 in

Package Level 1 Height	105 mm 4.13 in
Package Level 1 Gross Weight	0.45 kg 1 lb
Package Level 1 EAN	6417019814803

---

## Classifications

---

Код классификации объекта	F
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3109911
E-Number (Sweden)	2300342

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Держатели предохранителей

