

Wzmacniacz przekaźnikowy - MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP - 2905724

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Wzmacniacz separacyjny NAMUR Ex i. Do współpracy z czujnikami zbliżeniowymi Ex i oraz przełącznikami w strefie Ex. Pasywne wyjście tranzystorowe (rezystancyjne, kompatybilne z Yokogawa), przekazywanie informacji o błędach okablowania, do SIL 2 wg IEC 61508, z przyłączami Push-in

Zalety

- ✓ Wejście sygnałowe: iskrobezpieczne [Ex ia]; do czujników zbliżeniowych NAMUR (EN 60947-5-6) lub zestyków przełączających
- ✓ Wyjście sygnału z rezystywnym zachowaniem (tranzystor), kompatybilne z kartą DI Yokogawa ProSafe SDV 144
- ✓ Wyjście sygnałowe z sygnalizacją uszkodzenia przewodu: komunikat o uszkodzeniu przewodu przesyłany bezpośrednio przez wyjście sygnałowe
- ✓ Częstotliwość przełączania do 5 kHz
- ✓ Przełączany kierunek działania
- ✓ Możliwość włączenia/wyłączenia wykrywania uszkodzenia przewodu (LFD)
- ✓ SIL 2 wg IEC 61508 / EN 61508
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Zasilanie i komunikaty o błędach możliwe za pośrednictwem złącza szyny nośnej
- ✓ Wtykowe złącza przyłączeniowe, przyłącza z zaciskami push-in
- ✓ Dopuszczalna instalacja w strefie 2
- ✓ Szerokość obudowy: 12,5 mm



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 992374
GTIN	4046356992374
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	147,600 GRM
Numer taryfy celnej	85365019
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK3141

