



KL1862-0010 | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Typ 3, negativ schaltend, Flachbandkabelanschluss

Die digitale Eingangsklemme KL1862-0010 (negativ schaltend) bietet mit 16 Kanälen eine sehr kompakte Bauform. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht. Die Eingangscharakteristik entspricht der Typ-3-Spezifikation und garantiert minimale Verlustleistung. 16 LEDs zeigen den logischen Signalzustand der Eingänge an.

Technische Daten	KL1862-0010
Anschluss technik	Flachbandkabel
Spezifikation	negativ schaltend
Anzahl Eingänge	16
Nennspannung	24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“	-3...+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3)
Signalspannung „1“	11...30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalstrom „0“	0...1,5 mA
Signalstrom „1“	2,0...2,5 mA
Eingangsfiler	3,0 ms typ.
Stromaufnahme K-Bus	3 mA typ.
Stromaufn. Powerkontakte	typ. 4 mA aus der 24-V-Versorgung (keine Powerkontakte)
Potenzialtrennung	500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild	16 Inputs
Konfiguration	keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht	ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur	0...+55 °C/-25...+85 °C
Relative Feuchte	95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Ausendung	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage	IP 20/beliebig
Zulassungen	CE, UL, Ex

Verwandte Produkte	
KL1862	16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Flachbandkabelanschluss, Typ 3
KL1872	16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, Flachbandkabelanschluss, Typ 3