

PNOZ X8P C 110VAC 3n/o 2n/c 2so

787764



Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Ö, 2 HL, automatischer/überwachter Start, UB = 110 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster;Schutztürwächter
Betriebsarten:	einkanalig;automatischer Start;zweikanalig;manueller Start;Querschlusserkennung;manueller Start mit Überw
Produktnorm:	EN 60947-5-1
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	110,0
Art der Versorgungsspannung:	AC
Klemmenart:	steckbar
Klemmentyp:	Federkraftklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	3
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:	0
Anzahl Hilfskontakte:	2
Anzahl Halbleiterausgänge:	2
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	7.0 A
Max. Strom bei AC15:	5.0 A
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	101.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	425 g

Nettogewicht:	415 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4