

## PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch

522127



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, IP67 z przewodem 10 m (PUR), odległość przełączania niezależna od aktuatora 8/12 mm, wysokość 13 mm, do zastosowań PSEN ix1, opakowanie jednostkowe = 1 szt. bezaktuatora, , certyfikowany (aprobata TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

### Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	1
Ilość styków rozwiernych:	1
Prąd maksymalny zestyków bezpiecznych:	0.01 A
Rodzaj przyłącza:	10m Kabel
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP67;IP69
Wyświetlanie stanu:	bez LED
Konstrukcja:	prostokątna
Szerokość:	26.0 mm
Wysokość:	36.0 mm
Głębokość:	13.0 mm
Ciężar brutto:	344 g
Ciężar netto:	320 g
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C
Tryby pracy:	Przełączanie pojedyncze

## Akcesoria



512110

PSEN 2.1-10 / 1 actuator



512120

PSEN 2.1-20/1 actuator

## Akcesoria opcjonalne



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535110

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2