

## PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c

777100



Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanalowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, start automatyczny/ręczny, UB 24 VDC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wyłącznikabezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

### Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Czujnik drzwi ochr.
Tryby pracy:	jednokanałowa;Start automatyczny;Start ręczny
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opóźn.:	3
Styki bezp. z opóźn.:	0
Ilość styków pomocniczych:	1
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	0
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	4.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	94.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	215 g

Ciężar netto:	205 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

## Akcesoria opcjonalne



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2