

PSEN sg2c-3LBE switch

570803



Sicheres Schutztürsystem, sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung
Für Anwendungen bis SIL CL 3 sowie PLe. 3 Taster: 1. beleuchteter Drucktaster für Aktivierung der Schutztür. 2. Schlüsseltaster für Zutritt&Entsperrung d. Schutztür 3. Not-Halt-Taster Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen (Ersatzteil).

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;TÜV;FCC |
| Sensorprinzip: | Transponder |
| Art der Codierung: | codiert |
| Zuhaltekraft: | 2000 N |
| Anzahl OSSD-Ausgänge: | 2 |
| Anzahl Eingänge: | 2 |
| Anschlussart: | Federzugklemme steckbar |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | DC |
| Leistungsaufnahme DC: | 2.0 W |
| Anzahl Taster: | 2 |
| Schutzart Gehäuse: | IP54 |
| Anzahl Not-Halt: | 1 |
| Anzahl Bedienelemente: | 2 |
| Abmessung Breite: | 46.5 mm |
| Abmessung Höhe: | 465.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 74.5 mm |
| Bruttogewicht: | 1170 g |
| Nettogewicht: | 1080 g |
| Umgebungstemperatur: | -20 - 55 °C |

Zubehör



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875


PSEN sg color covers (pushbutton)



570890

PSEN sg2 actuator

Optionales Zubehör



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin

570875

PSEN sg color covers (pushbutton)

