

## PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit

542009



RFID Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, Unterstützung für SDD, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, Schaltabstand (Betätiger an Markierung Rechteck): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC;ECOLAB
Sensorprinzip:	Transponder
Art der Codierung:	codiert
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	2
Anschlussart:	M12, 8pol. male
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Leistungsaufnahme DC:	1.0 W
Schutzart Gehäuse:	IP66;IP67
Codierstufe nach ISO 14119:	gering
Produktmaterial:	PA+GF;PBT;Polycarbonat
Verschmutzungsgrad:	3
Toleranz der Versorgungsspannung:	-20 %/+20 %
Überspannungskategorie:	III
Abmessung Breite:	101.6 mm
Abmessung Höhe:	26.4 mm
Abmessung Tiefe:	19.0 mm
Bruttogewicht:	100 g
Nettogewicht:	83 g

Umgebungstemperatur:

-25 - 70 °C

## Optionales Zubehör



532110

PSEN Winkel / bracket



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



773613

PDP67 F 4 code VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532111

PSEN mag/cs bracket straight



535111

PSEN ix2 F4 code



540315

PSEN Y junction M12 SENSOR



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL

---



540316

PSEN Y junction M12 cable channel

---



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL

---



535112

PSEN ix2 F8 code

---



532108

PSEN cs bracket stop swinging door

---