

## PSEN cs6.1p 1switch

542150



RFID Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, vollcodierter Schalter mit Betätiger, max. 8 Einlernvorgänge.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC;ECOLAB
Sensorprinzip:	Transponder
Art der Codierung:	vollcodiert
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	2
Anschlussart:	M8, 8pol. male
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Leistungsaufnahme DC:	1.0 W
Schutzart Gehäuse:	IP66;IP67
Codierstufe nach ISO 14119:	hoch
Produktmaterial:	PA+GF;PBT;Polycarbonat
Verschmutzungsgrad:	3
Toleranz der Versorgungsspannung:	-20 %/+20 %
Überspannungskategorie:	III
Abmessung Breite:	97.6 mm
Abmessung Höhe:	26.4 mm
Abmessung Tiefe:	13.0 mm
Bruttogewicht:	58 g
Nettogewicht:	48 g

Umgebungstemperatur:

-25 - 70 °C

## Zubehör



542180

PSEN cs6.1 1 actuator



542187

PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator



542188

PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator

## Optionales Zubehör



532110

PSEN Winkel / bracket



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m

---



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m

---



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m

---



533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m

---



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm

---



540310

PSEN screw M4x16 10pcs

---



540309

PSEN screw M4x12 10pcs

---



540130

SDD ES ETH

---



540132

SDD ES PROFIBUS

---



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532111

PSEN mag/cs bracket straight



535111

PSEN ix2 F4 code



540317

PSEN Y junction M8 SENSOR



540318

PSEN Y junction M8 cable channel



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



535112

PSEN ix2 F8 code



532108

PSEN cs bracket stop swinging door