

## MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
1000 VA  
Isolationsklasse T 60/B

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüsselbohrbefestigung
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	7×11 mm
Befestigungsmaße a×b×c	111.5×135×7 mm
Abmessungen H×B×T	138×174×160 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ausgang	
Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	1000 VA
Eingang	
Eingangsspannung	400 V AC $\pm$ 5%
Einschaltstrom	37.36 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	122.5 A (400 V AC)
Eingangsstrom	2.68 A (400 V AC)
Frequenz	50...60 Hz
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879078894
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180