

# XAWF130EX

## ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 WAHLSCHALTER MIT 2 POSITIONEN

EAN Code : 3389118047198



### Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XAW
Produkt oder Komponententyp	Komplette Kontrollstation
Kurzbezeichnung des Geräts	XAWF
Anwendung der Bedieneinheit	Start-Stopp-Funktion
Material	Metall
Aufbau der Kontrollstation	1 Wahlschalter mit Standardgriff, schwarz, rastend 1S+1Ö

### Zusatzmerkmale

Farbe des Schaltschranksockels	Schwarz
Farbe der Abdeckung	Schwarz
Kabeleinführung	1 Einführung für ISO M20-Kabelverschraubung
Breite	80 mm
Tiefe	77 mm
Höhe	80 mm
Beschriftung	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Kurzschlusschutz	10 A Patronensicherung Typ gG
Nennbetriebsstrom Ie	3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Überspannungskategorie	I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Standards	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1  
IEC 60079-0:2007  
IEC 60079-31:2008

---

Richtlinien	94/9/EC - ATEX-Richtlinie
Staubzone	Zonen 21 - 22
Produktzertifizierungen	INERIS 04ATEX0023X

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---