

PSEN ma1.4a-52/ 1switch

506303



Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, Höhe Bauform 18 mm, für Reihenschaltung mit PSEN ix1, VP = 1 Sensor, mit 5 m Kabel (PUR).

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gehäusematerial: | PBT |
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Sensorprinzip: | magnetisch |
| Anzahl Schliesser: | 2 |
| Anschlussart: | 5m Kabel |
| Schaltspannung: | 24 V |
| Art der Schaltspannung: | DC |
| Gesicherter Schaltabstand: | 3.0 mm |
| Gesicherter Ausschaltabstand: | 12.0 mm |
| Schutzart Gehäuse: | IP67;IP69 |
| Statusanzeige: | ohne LED |
| Bauform: | rechteckig |
| Abmessung Breite: | 26.4 mm |
| Abmessung Höhe: | 37.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 18.0 mm |
| Bruttogewicht: | 197 g |
| Nettogewicht: | 180 g |
| Umgebungstemperatur: | -10 - 55 °C |
| Betriebsarten: | Reihenschaltung |

Zubehör



506300

PSEN ma1.4-03mm 1actuator



506301

PSEN ma1.4-10mm 1actuator

Optionales Zubehör



535120

PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1