

## PSEN cs5.1 M12/8 1switch

542059



Wyłącznik bezpieczeństwa RFID, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złącze wewnętrzne M12, IP67, 4 kierunki działania, odległość przełączania (kwadrat) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC;ECOLAB
Zasada działania czujnika:	Transponder
Rodzaj kodowania:	Kodowany
Liczba wyjść OSSD:	2
Liczba wejść:	2
Rodzaj przyłącza:	M12, 8pol. male
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Pobór mocy DC:	1.0 W
Stopień ochrony obudowy:	IP66;IP67
Kodowanie zgodnie z PN-EN ISO 14119:	gering
Materiał:	PA+GF;PBT;Polycarbonat
Stopień zanieczyszczenia:	3
Tolerancja napięcia zasilania:	-20 %/+20 %
Kategoria przepięcia:	III
Szerokość:	101.6 mm
Wysokość:	26.4 mm
Głębokość:	19.0 mm
Ciężar brutto:	78 g
Ciężar netto:	68 g

Temperatura pracy:

-25 - 70 °C

## Akcesoria



542083

PSEN cs5.1 M12 1 actuator



542087

PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator



542088

PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator

## Akcesoria opcjonalne



532110

PSEN Winkel / bracket



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m




773613

PDP67 F 4 code VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532111

PSEN mag/cs bracket straight



535111

PSEN ix2 F4 code



540315

PSEN Y junction M12 SENSOR



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL



540316

PSEN Y junction M12 cable channel



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



535112

PSEN ix2 F8 code



532108

PSEN cs bracket stop swinging door