

PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

542109



RFID Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand (Betätiger an Markierung Rechteck): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|--|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC;ECOLAB |
| Sensorprinzip: | Transponder |
| Art der Codierung: | vollcodiert |
| Anzahl OSSD-Ausgänge: | 2 |
| Anzahl Eingänge: | 2 |
| Anschlussart: | M12, 8pol. male |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | DC |
| Leistungsaufnahme DC: | 1.0 W |
| Schutzart Gehäuse: | IP66;IP67 |
| Codierstufe nach ISO 14119: | hoch |
| Produktmaterial: | PA+GF;PBT;Polycarbonat |
| Verschmutzungsgrad: | 3 |
| Toleranz der Versorgungsspannung: | -20 %/+20 % |
| Überspannungskategorie: | III |
| Abmessung Breite: | 101.6 mm |
| Abmessung Höhe: | 26.4 mm |
| Abmessung Tiefe: | 19.0 mm |
| Bruttogewicht: | 100 g |
| Nettogewicht: | 83 g |

Umgebungstemperatur:

-25 - 70 °C

Optionales Zubehör



532110

PSEN Winkel / bracket



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



773613

PDP67 F 4 code VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532111

PSEN mag/cs bracket straight



535111

PSEN ix2 F4 code



540315

PSEN Y junction M12 SENSOR



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL



540316

PSEN Y junction M12 cable channel



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



535112

PSEN ix2 F8 code



532108

PSEN cs bracket stop swinging door
