

PSEN ma1.3b-22/1switch

526123



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67 , przewód 10 m, do zastosowań PSEN ix1, opakowanie jednostkowe = 1 szt.bez aktuatora, certyfikaty (EAC, UL, ECOLAB).

Dane

Materiał obudowy:	PBT
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	3
Rodzaj przyłącza:	10m Kabel
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	15.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Wyświetlanie stanu:	z LED
Konstrukcja:	okrągła
Głębokość:	59.1 mm
Ciężar brutto:	370 g
Ciężar netto:	360 g
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C
Tryby pracy:	Przełączenie równoległe

Akcesoria



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



516120

PSEN ma1.3-08/1 actuator



516130

PSEN ma1.3-12/1 actuator