

## PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

542005



Защитный датчик RFID с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекер M12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11 мм,  $S_{ao} = 8$  мм,  $S_{ar} = 20$  мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик содним исполнительным механизмом, сертифицирован ATEX.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;FCC;IC;ECOLAB;electrosuisse
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	M12, 8pol. male
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	1.0 W
Тип защиты, корпус:	IP67
Кодировка в соответствии с EN ISO 14119:	gering
Материал изделия:	PA+GF;PBT;Polycarbonat
Степень загрязнения:	3
С различным напряжением питания:	-20 %/+20 %
Категория перенапряжения:	III
Размер по ширине:	101.6 mm
Размер по высоте:	26.4 mm
Размер по глубине:	19.0 mm
Вес брутто:	100 g

Вес нетто:	83 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



532110

PSEN Winkel / bracket



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



773613

PDP67 F 4 code VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532111

PSEN mag/cs bracket straight



535111

PSEN ix2 F4 code



540315

PSEN Y junction M12 SENSOR



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL

---



540316

PSEN Y junction M12 cable channel

---



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL

---



535112

PSEN ix2 F8 code

---



532108

PSEN cs bracket stop swinging door

---