

PSEN cs6.2 M12/8 1switch

542259



Защитный датчик RFID с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекер M12, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11 мм, $S_{ao} = 8$ мм, $S_{ar} = 20$ мм, комплект поставки = 1 датчик с полным уникальным кодированием.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC;ECOLAB
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	M12, 8pol. male
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	1.0 W
Тип защиты, корпус:	IP66;IP67
Кодировка в соответствии с EN ISO 14119:	hoch
Материал изделия:	PA+GF;PBT;Polycarbonat
Степень загрязнения:	3
С различным напряжением питания:	-20 %/+20 %
Категория перенапряжения:	III
Размер по ширине:	101.6 mm
Размер по высоте:	26.4 mm
Размер по глубине:	19.0 mm
Вес брутто:	78 g
Вес нетто:	68 g

Окружающая температура:

-25 - 70 °C

Дополнительные компоненты



542183

PSEN cs6.1 M12 1 actuator



542187

PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator



542188

PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator

Дополнительные принадлежности



532110

PSEN Winkel / bracket



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m

	540323	PSEN cable angle M12 8-pole 5m
	540324	PSEN cable angle M12 8-pole 10m
	540325	PSEN cable angle M12 8-pole 30m
	540326	PSEN cable axial M12 8-pole 30m
	540331	PSEN T junction (auxiliary contact) M12
	773603	PDP67 F 4 code
	540340	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
	540341	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
	540343	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m




540333

PSEN cable M12-8sf, 20m




773613

PDP67 F 4 code VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532111

PSEN mag/cs bracket straight



535111

PSEN ix2 F4 code



540315

PSEN Y junction M12 SENSOR



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL



540316

PSEN Y junction M12 cable channel



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



535112

PSEN ix2 F8 code



532108

PSEN cs bracket stop swinging door