

## PSEN ml / PSENcs Y junction M12

570489



Y-Adapter zum Einschleifen eines PSENcode in eine PSENmlock-Reihenschaltung, IP67, 3x M12/8pol. SDD Aufbau: Bitte PSEN Y junction M12 cable channel oder PSEN Y junction M12 SENSOR verwenden.

### Technische Daten

Umgebungstemperatur:	-20 - 80 °C
Schutzart Stecker 1:	IP67
Schutzart Stecker 2:	IP67