

PSEN Y junction M8 SENSOR

540317



Y-Stecker für PSENcode, PSENSlock für direkten Anschluss am Sensor. Eingangsbuchse, Ausgangsbuchse und Ausgangsstecker in M8/8pol. Vertauschung der Anschlüsse elektrisch ausgeschlossen.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	-20 - 80 °C
Schutzart Stecker 1:	IP67
Schutzart Stecker 2:	IP67